85mm

120mm

MAMBASNAKE

M3

MAMBASNAKE M3 LIGHTWEIGHT MOUSE

USER MANUAL

MAMBASNAKE

English ····· 01-05
Deutsch ····· 06-10
Italiano ····· 11-15
Français ····· 16-20
Español ····· 21-25
Русский ····· 26-30
日本語 ····· 31-35
中文 ····· 36-39
한국어 ····· 40
Čeština ····· 41
nederlands ····· 42
Svenska ····· 43
Ελληνικά ····· 44
Polski ····· 45
Magyar ····· 46
Dansk ····· 47
اللغة العربية ····· 48

English

Thank you very much for choosing our MAMBASNAKE product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

PRODUCT INTRODUCTION

1. Product model: M3
2. Product interface type: USB-TypeC
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optical sensor: PixArt PAW3395 PRO
5. Main control IC: Broadcom BK3633
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (HZ): Wired and 2.4G mode: 125/250/500/1000HZ default (driver adjustable)
Bluetooth mode: 133HZ
8. Frame rate (IPS): 650IPS
9. Maximum acceleration (G): 50G
10. DPI value and corresponding color: 1200 (red)-2400 (green) -3200 (blue)-5600 (cyan)-8000 (yellow)-40000 (purple)
11. Charging current: ≤150mA
12. Battery capacity: 300mAh polymer battery
13. Charging voltage: 5V
14. Product weight: ≤39±3g
15. Product size: 116*61.7*38mm
16. Data line interface (length): Type-C/1.8 meters
17. Wireless transmission distance: 10 meters
18. Switch brand and service life: Omron 100 million times
19. Support operating systems: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

KEY FUNCTION DESCRIPTION

1. Left button
2. Middle button
3. Right button
4. Indicator light
5. Forward button
6. Back button
7. Power toggle (2.4G-OFF-Bluetooth)
8. Type-C interface

Tips:
1. Indicator light function
1) Charging bright pink, full bright green, low voltage flashing red
2) DPI indicator, 1200 red - 2400 green (default) - 3200 blue - 5600 yellow - 8000 cyan - 40000 purple - turns off within 3 seconds after switching
3) Mode indicator / pairing light - 2.4G red / Bluetooth blue
4. Combination key function: Press the right button + back button at the same time for about 3 seconds to switch DPI
5. Sleep and wake up:
(1) The mouse will enter sleep mode after 30 seconds of stopping working
(2) The mouse can be woken up by moving and pressing keys
6. Hardware connection: Insert the product USB plug into USB 1.1 or above version port (where the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)

CONNECTION MODE:

Bluetooth Connection Method:

1. The power must be in the Bluetooth mode, and the Bluetooth mode light is blue;
2. Press and hold the left, middle, and right buttons for about three seconds, and the Bluetooth mode light will flash blue. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search. When "M3 Mouse" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will be blue for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the 2.4G receiver of the mouse, and plug the receiver into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and can be used, the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond when the receiver is plugged in, change another USB port. At this time, the computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be used It can be used, which means that the mouse is successfully connected to the computer.
2. If the 2.4G signal finds a connection obstacle or the signal is lost, turn the power switch to the 2.4G position, and then press and hold the left, middle and right buttons for about three seconds at the same time. The 2.4G channel light will flash red quickly, and then take out the mouse 2.4G receiver and plug the receiver into the idle USB port of the computer. When the pairing is successful, the light will be red for 1 second and then go out, and the mouse can be used normally.

Wired Mode Connection Method:
Use the TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, switch the mouse to "OFF" for wired mode. Move the mouse and the computer screen pointer can move, and the mouse can be used normally.

PRECAUTIONS:

- Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
- Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
- Do not place the mouse in open flame
- Do not violently crush the mouse
- Do not disassemble the mouse

PACKING LIST:

1. Mouse*1 2. 2.4G receiver*1 3. Cable*1 4. Instruction manual*1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt MAMBASNAKE entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bieten kann. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Anregungen und werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

PRODUKTEINFÜHRUNG

1. Produktmodell: M3
2. Schnittstellentyp: USB Typ C
3. Verbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3395 PRO
5. Hauptsteuer-IC: Broadcom BK3633
6. Übertragungsfrequenz: 2402-2480 MHz
7. Signalrate (Hz): Kabelgebunden und 2.4G-Modus: 125/250/500/1000 Hz (Standardeinstellung durch Treiber)
Bluetooth-Modus: 133 Hz
8. Bildrate (Bis): 650 B/s
9. Maximale Beschleunigung (G): 50 G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 (Rot) – 2400 (Grün) – 3200 (Blau) – 5600 (Cyan) – 8000 (Gelb) – 40000 (Lila)
11. Ladestrom: ≤150 mA
12. Akkukapazität: 300 mAh Polymer-Akku
13. Ladespannung: 5 V
14. Produktgewicht: ≤39 ± 3 g
15. Produktgröße: 116 x 61.7 x 38 mm
16. Datenübertragungsschnittstelle (Länge): Typ-C/1.8 m
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 m
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron (100 Millionen Schaltvorgänge)
19. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTIONEN

1. Linke Taste
2. Mittlere Taste
3. Rechte Taste
4. Kontrollleuchte
5. Vorwärts-Taste
6. Zurück-Taste
7. Einschaltschalter (2.4G-AUS-Bluetooth)
8. Typ-C-Schnittstelle

Hinweise:
1. Funktion der Kontrollleuchte
1) Licht helllrosa, volle Ladung hellgrün, niedrige Spannung blinkt rot
2) DPI-Anzeige, 1200 Rot – 2400 Grün (Standard) – 3200 Blau – 5600 Gelb – 8000 Cyan – 40000 Lila – schaltet sich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten aus.
3) Modusanzeige/Kopplungslicht – 2.4G Rot / Bluetooth Blau
2. Tastenkombination: Drücken Sie die rechte Taste und die Zurück-Taste gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang, um die DPI zu wechseln.
3. Ruhezustand und Aktivierung
(1) Die Maus wechselt nach 30 Sekunden in den Ruhezustand.
(2) Die Maus kann durch Bewegen und Drücken von Tasten aktiviert werden.
4. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen USB-Anschluss (Version 1.1 oder höher). (Bei der ersten Verwendung des Produkts erscheint unten rechts am Computer eine Aufforderung zur automatischen Installation der Hardware.)

VERBINDUNGSMODUS

Bluetooth-Verbindungsmethode:
1. Die Maus muss sich im Bluetooth-Modus befinden, die Bluetooth-LED leuchtet blau.
2. Halten Sie die linke, mittlere und rechte Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-LED blinkt blau. Aktivieren Sie anschließend die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder anderer zu koppelnder Geräte. Sobald „M3 Mouse" angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungslampe eine Sekunde lang blau und erlischt anschließend.

2.4G-Verbindungsmethode:
1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu aktivieren, schalten Sie den Netzschalter auf 2.4G. Nehmen Sie den 2.4G-Empfänger aus der Maus und stecken Sie ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald die Installation abgeschlossen ist und die Maus verwendet werden kann, verbinden Sie sie mit dem Computer. Sollte der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagieren, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss. Der Computer führt nun automatisch die Kopplung durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. In der Regel zeigt der Computer die Meldung „Installation abgeschlossen und einsatzbereit" an. Die Maus ist nun erfolgreich mit dem Computer verbunden.
2. Sollte das 2.4G-Signal auf ein Hindernis stoßen oder verloren gehen, schalten Sie den Netzschalter auf 2.4G und halten Sie die linke, mittlere und rechte Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die 2.4G-Kanalleuchte blinkt schnell rot. Nehmen Sie anschließend den 2.4G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Leuchte 1 Sekunde lang rot und erlischt anschließend. Die Maus kann nun normal verwendet werden.

Kabelgebundener Modus:
Verwenden Sie ein Typ-C-Kabel zum Anschluss an den Computer. Schalten Sie die Maus nach dem Einstecken des Kabels für den kabelgebundenen Modus aus. Bewegen Sie die Maus, und der Zeiger auf dem Computerbildschirm kann bewegt werden. Die Maus kann nun normal verwendet werden.

VORSICHTSMASNAHMEN

- Die Maus nicht in Flüssigkeit einweichen oder mit Flüssigkeit besprühen
- Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Legen Sie die Maus nicht in offene Flammen
- Die Maus nicht gewaltsam zerquetschen
- Zerlegen Sie die Maus nicht

PACKLISTE

1. Maus * 1 2. 2.4G Empfänger * 1 3. Kabel * 1
4. Bedienungsanleitung * 1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto MAMBASNAKE. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1. Modello del prodotto: M3
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-TypeC
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3395 PRO
5. IC di controllo principale: Broadcom BK3633
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di aggiornamento (HZ): Modalità cablata a 2.4G: 125/250/500/1000 Hz predefinita (regolabile tramite driver)
Modalità Bluetooth: 133 Hz
8. Frame rate (IPS): 650 IPS
9. Accelerazione massima (G): 50 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso)-2400 (verde) -3200 (blu)-5600 (ciano)-8000 (giallo)-40000 (viola)
11. Corrente di carica: ≤150mA
12. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 300 mAh
13. Tensione di carica: 5 V
14. Peso del prodotto: ≤39±3 g
15. Dimensioni del prodotto: 116*61.7*38 mm
16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo-C/1.8 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca e durata dello switch: Omron 100 milioni di volte
19. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI TASTI

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante centrale
3. Pulsante destro
4. Spia luminosa
5. Pulsante avanti
6. Pulsante indietro
7. Interruttore di accensione (2.4G-OFF-Bluetooth)
8. Interfaccia Type-C

Suggerimenti:
1. Funzione della spia luminosa
1) In carica: rosa brillante, verde brillante, rosso lampeggiante a bassa tensione
2) Indicatore DPI, 1200 rosso – 2400 verde (predefinito) – 3200 blu – 5600 giallo – 8000 ciano – 40000 viola – si spegne entro 3 secondi dall'accensione
3) Indicatore di modalità/spia di associazione – 2.4G rosso / Bluetooth blu
2. Funzione combinazione tasti: premere contemporaneamente il tasto destro e il tasto indietro per circa 3 secondi per cambiare DPI
3. Sospensione e riattivazione
(1) Il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi di inattività
(2) Il mouse può essere riattivato muovendo e premendo i tasti
4. Connessione hardware: inserire il connettore USB del prodotto in una porta USB 1.1 o superiore (al primo utilizzo, verrà visualizzato un messaggio nell'angolo in basso a destra del computer per l'installazione automatica dell'hardware)

MODALITÀ DI CONNESSIONE

Metodo di connessione Bluetooth:
1. Il mouse deve essere in modalità Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth deve essere blu;
2. Tenere premuti i pulsanti sinistro, centrale e destro per circa tre secondi e la spia della modalità Bluetooth lampeggerà in blu. A quel punto, attivare il Bluetooth del telefono cellulare o degli altri dispositivi che devono essere accoppiati per la ricerca. Quando viene visualizzato "M3 Mouse", connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia di accoppiamento sarà blu per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G :
1. Per utilizzare la modalità 2.4G del mouse, nostere l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer visualizza il messaggio di completamento dell'installazione e di disponibilità all'uso, è possibile collegare il mouse al computer. Se il computer non risponde quando il ricevitore è collegato, cambiare porta USB. A questo punto, il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer visualizza il messaggio: "Installazione completata e pronta all'uso", il che significa che il mouse è collegato correttamente al computer.
2. Se il segnale 2.4G rileva un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso, nostere l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, centrale e destro per circa tre secondi. Le luci del canale 2.4G lampeggeranno rapidamente in rosso, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo a una porta USB inattiva del computer. Una volta completata l'associazione, la spia sarà rossa per 1 secondo e poi si spegnerà, e il mouse potrà essere utilizzato normalmente.

Metodo di connessione in modalità cablata:
Utilizzare il cavo TYPE-C per connettersi al computer. Una volta collegato il cavo, impostare il mouse su "OFF" per la modalità cablata. Muovendo il mouse, il puntatore dello schermo del computer potrà muoversi e il mouse potrà essere utilizzato normalmente.

PRECAUZIONI

- Non immergere il mouse in liquidi o cospargerlo di liquidi
- Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature e umidità elevate
- Non posizionare il mouse su fiamme libere
- Non schiacciare violentemente il mouse
- Non smontare il mouse

LISTA IMBALLAGGIO

1. Mouse*1 2. Ricevitore 2.4G*1 3. Cavo*1
4. Manuale di istruzioni*1

Français

Merci d'avoir choisi notre produit MAMBASNAKE. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités inconnues. Nous attendons avec impatience vos précieux conseils et nous continuerons à vous proposer des produits et services toujours plus performants.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Modèle del prodotto: M3
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-TypeC
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3395 PRO
5. IC di controllo principale: Broadcom BK3633
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di aggiornamento (HZ): Modalità cablata a 2.4G: 125/250/500/1000 Hz predefinita (regolabile tramite driver)
Modalità Bluetooth: 133 Hz
8. Frame rate (IPS): 650 IPS
9. Accelerazione massima (G): 50 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso)-2400 (verde) -3200 (blu)-5600 (ciano)-8000 (giallo)-40000 (viola)
11. Corrente di carica: ≤150mA
12. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 300 mAh
13. Tensione di carica: 5 V
14. Peso del prodotto: ≤39±3 g
15. Dimensioni del prodotto: 116*61.7*38mm
16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.8 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca e durata dello switch: Omron 100 milioni di volte
19. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES TOUCHES

1. Bouton gauche
2. Bouton central
3. Bouton droit
4. Voyant lumineux
5. Bouton avant
6. Bouton arrière
7. Interrupteur marche/arrêt (2.4 GHz, Bluetooth désactivé)
8. Interface Type-C

Conseils :
1. Fonction du voyant lumineux
1) Chargement : rose vif, pleine tension : vert vif, faible tension : rouge clignotant
2) Indicateur DPI, 1200 rouge - 2400 vert (par défaut) - 3200 bleu - 5600 jaune - 8000 cyan - 40000 violet - s'éteint 3 secondes après la commutation.
3) Indicateur de mode / voyant d'appairage - 2.4 GHz rouge / Bluetooth bleu.
2. Fonction de combinaison de touches : Appuyez simultanément sur le bouton droit et le bouton Retour pendant environ 3 secondes pour changer de DPI.
3. Veille et réveil
(1) La souris passe en mode veille après 30 secondes d'arrêt.
(2) La souris peut être réveillée en déplaçant et en appuyant sur les touches.
4. Connexion matérielle : Insérez la prise USB du produit dans un port USB 1.1 ou supérieur (lors de la première utilisation, une invite s'affiche en bas à droite de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel).

MODE DE CONNEXION

Méthode de connexion Bluetooth :
1. L'appareil doit être en mode Bluetooth et le voyant Bluetooth doit être bleu.
2. Maintenez les boutons gauche, central et droit enfoncés pendant environ trois secondes. Le voyant Bluetooth clignotera alors en bleu. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone portable ou des autres appareils à appairer pour la recherche. Lorsque « M3 Mouse » apparaît, connectez-vous à temps. Une fois la connexion établie, le voyant d'appairage restera bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Méthode de connexion 2.4G :
1. Pour utiliser la souris en mode 2.4G, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur un port USB libre de l'ordinateur. L'ordinateur installera alors automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur vous indiquera que l'installation est terminée et que vous pouvez l'utiliser, vous pourrez connecter la souris à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas lorsque le récepteur est branché, changez de port USB. L'ordinateur se connectera alors automatiquement et installera le logiciel de l'adaptateur correspondant. Généralement, l'ordinateur affichera le message suivant : « L'installation est terminée et vous pouvez l'utiliser. » Ce message signifie que la souris est correctement connectée à l'ordinateur.
2. Si le signal 2.4G rencontre un obstacle ou est perdu, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis maintenez les boutons gauche, central et droit enfoncés simultanément pendant environ trois secondes. Le voyant du canal 2.4G clignotera rapidement en rouge. Retirez ensuite le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur le port USB inactif de l'ordinateur. Une fois le couplage réussi, le voyant s'allumera en rouge pendant une seconde, puis s'éteindra. La souris peut alors être utilisée normalement.

Méthode de connexion filaire :
Utilisez un câble de type C pour connecter l'ordinateur. Une fois le câble branché, éteignez la souris pour passer en mode filaire. Déplacez la souris et le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut se déplacer et la souris peut être utilisée normalement.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas tremper la souris dans du liquide ni l'asperger de liquide
- N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité
- Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- Ne pas écraser violemment la souris
- Ne démontez pas la souris

LISTE DE COLISAGE

1. Souris*1 2. Récepteur 2.4G*1 3. Câble*1
4. Manuel d'instructions*1

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto MAMBASNAKE. Esperamos que le brinde una experiencia y un funcionamiento completamente nuevos. Al mismo tiempo, esperamos con ansias tus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios. Presentación del producto

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. Modelo: M3
2. Tipo de interfaz: USB tipo C
3. Método de conexión: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3395 PRO
5. CI de control principal: Broadcom BK3633
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Velocidad de respuesta (HZ): Modo con cable y 2.4G: 125/250/500/1000 Hz por defecto (ajustable por el controlador)
Modo Bluetooth: 133 Hz
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 650 IPS
9. Aceleración máxima (G): 50 G
10. DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) - 2400 (verde) - 3200 (azul) - 5600 (cian) - 8000 (amarillo) - 40000 (morado)
11. Corriente de carga: ≤150 mA
12. Capacidad de la batería: Batería de polímeros de 300 mAh
13. Voltaje de carga: 5 V
14. Peso del producto: ≤39 ± 3 g
15. Dimensiones del producto: 116 x 61.7 x 38 mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.8 metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca del interruptor y vida útil: Omron 100 millones de veces
19. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS

1. Botón izquierdo
2. Botón central
3. Botón derecho
4. Luz indicadora
5. Botón de avance
6. Botón de retroceso
7. Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth)
8. Interfaz tipo C

Consejos:
1. Función de la luz indicadora
1) Cargando: rosa brillante, Beno: verde brillante, bajo voltaje: rojo intermitente
2) Indicador de DPI 1200 rojo – 2400 verde (predeterminado) – 3200 azul – 5600 amarillo – 8000 cian – 40000 morado – se apaga a los 3 segundos de encendido
3) Indicador de modo/luz de emparejamiento: rojo 2.4G / azul Bluetooth
2. Función de combinación de teclas: Pulse el botón derecho y el botón de retroceso simultáneamente durante unos 3 segundos para cambiar el DPI.
3. Suspensión y reactivación
(1) El ratón entrará en modo de suspensión tras 30 segundos de inactividad
(2) El ratón se puede reactivar moviendo y pulsando teclas
4. Conexión del hardware: Inserte el conector USB del producto en un puerto USB 1.1 o superior (al utilizar el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar automáticamente el hardware)

MODO DE CONEXIÓN

Método de conexión Bluetooth:
1. El dispositivo debe estar en modo Bluetooth y la luz de modo Bluetooth debe estar azul.
2. Mantenga presionados los botones izquierdo, central y derecho durante unos tres segundos. la luz de modo Bluetooth parpadeará en azul. En ese momento, active el Bluetooth de su teléfono móvil o de los dispositivos que necesite emparejar para la búsqueda. Cuando aparezca "M3 Mouse", conéctate a tiempo. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:
1. Para usar el modo 2.4G del mouse, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G, extraiga el receptor 2.4G del mouse y conéctelo al puerto USB libre del ordenador. En este momento, el ordenador instalará automáticamente el software de configuración. Cuando el ordenador indique que la instalación se ha completado y se puede usar, podrá conectar el mouse al ordenador. Si la computadora no responde al conectar el receptor, cambie a otro puerto USB. En ese momento, la computadora se emparejará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora mostrará el mensaje: "La instalación se ha completado y se puede usar", "Se puede usar", lo que significa que el mouse se ha conectado correctamente a la computadora.
2. Si la señal 2.4G detecta un obstáculo o se pierde la señal, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G y mantenga presionados los botones izquierdo, central y derecho durante unos tres segundos simultáneamente. La luz del canal 2.4G parpadeará rápidamente en rojo. A continuación, extraiga el receptor 2.4G del mouse y conéctelo al puerto USB libre de la computadora. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz se encenderá en rojo durante 1 segundo y luego se apagará, y el mouse podrá usarse con normalidad.

Método de conexión con cable:
Utilice el cable TIPO C para conectarlo a la computadora. Una vez conectado el cable, apague el mouse para usar el modo con cable. Mueva el mouse y el puntero de la pantalla de la computadora podrá moverse y el mouse podrá usarse normalmente.

PRECAUCIONES

- No sumerja el mouse en líquido ni lo rocíe con líquido.
- No utilice el mouse en entornos de alta temperatura y alta humedad.
- No coloque el ratón en llamas abiertas
- No aplaste violentamente el ratón
- No desmonte el ratón

LISTA DE EMBALAJE

1. Ratón*1 2. Receptor 2.4G*1 3. Cable*1
4. Manual de instrucciones*1

Русский

Большое спасибо за выбор нашего продукта MAMBASNAKE. Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые операции и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам, и мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ

1. Модель продукта: M3
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: PixArt PAW3395 PRO
5. Основная микросхема управления: Broadcom BK3633
6. Частота передачи: 2402 МГц-2480 МГц
7. Частота опроса (Гц): Проводной и 2.4G режим: 125/250/500/1000 Гц по умолчанию (регулируется драйвером)
Режим Bluetooth: 133 Гц
8. Частота кадров (IPS): 650 IPS
9. Максимальное ускорение (G): 50 G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 (красный) -2400 (зеленый) -3200 (синий) -5600 (голубой) -8000 (желтый) -40000 (фиолетовый)
11. Зарядка ток: ≤150 мА
12. Емкость аккумулятора: полимерный аккумулятор 300 мАч
13. Напряжение зарядки: 5 В
14. Вес продукта: ≤39±3 г
15. Размер продукта: 116*61.7*38 мм
16. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C/1.8 метра
17. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка коммутатора и срок службы: Omron 100 миллионов раз
19. Поддержка операционных систем: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux и т.д.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ

1. Левая кнопка
2. Средняя кнопка
3. Правая кнопка
4. Световой индикатор
5. Кнопка «Вперед»
6. Кнопка «Назад»
7. Переключатель питания (2.4G-ВЫКЛ-Bluetooth)
8. Интерфейс Type-C

Советы:
1. Функция светового индикатора
1) Зарядка ярко-розовая, полная зарядка ярко-зеленая, низкое напряжение мигает красным
2) Индикатор DPI, 1200 красный - 2400 зеленый (по умолчанию) - 3200 синий - 5600 желтый - 8000 голубой - 40000 фиолетовый - выключается в течение 3 секунд после переключения
3) Индикатор режима / индикатор сопряжения - 2.4G красный / Bluetooth синий
2. Функция комбинации клавиш: нажмите правую кнопку + кнопку «Назад» одновременно примерно на 3 секунды, чтобы переключить DPI
3. Спящий режим и выход из спящего режима
(1) Мышь переходит в спящий режим через 30 секунд после остановки работы
(2) Мышь можно вывести из спящего режима, перемещая и нажимая клавиши
4. Подключение оборудования: вставьте USB-разъем продукта в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится запрос на автоматическую установку оборудования)

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Метод подключения Bluetooth:
1. Питание должно быть в режиме Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен быть синим;
2. Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки в течение примерно три секунд, и индикатор режима Bluetooth будет мигать синим. В это время включите Bluetooth вашего мобильного телефона или другие устройства, которые необходимо сперва, для поиска. Когда появится «M3 Mouse», поторопитесь подключиться вовремя. После успешного сопряжения индикатор будет синим в течение 1 секунды, а затем погаснет, и мышью можно будет пользоваться в обычном режиме.

Метод подключения 2.4G:
1. Если вы используете режим 2.4G мыши, переведите выключатель питания в положение 2.4G, затем извлеките приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному порту USB компьютера. После установки компьютер будет автоматически устанавливать программное обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщит: «Установка завершена и не может использовать», мышь можно подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает при подключении приемника, измените другой порт USB. В это время компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Обычно компьютер выдает сообщение: Установка завершена и может быть использована. Можно использовать, что означает, что мышь успешно подключена к компьютеру.
2. Если сигнал 2.4G обнаруживает препятствие для сигнала или сигнал потерян, поверните выключатель питания в положение 2.4G, а затем нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки в течение примерно трех секунд одновременно. Индикатор канала 2.4G быстро начнет красным, а затем выньте приемник мыши 2.4G и подключите приемник к свободному порту USB компьютера. После успешного сопряжения индикатор будет красным в течение 1 секунды, а затем погаснет, и мышью можно будет пользоваться в обычном режиме.

Метод подключения в проводном режиме:
Используйте кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. Когда кабель подключен, переведите мышь в положение «Выкл» для проводного режима. Двигайте мышью, и указатель на экране компьютера сможет перемещаться, а мышь можно будет использовать как обычно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не замачивайте мышь в жидкости и не обрызгивайте ее жидкостью.
- Не используйте мышь в условиях высокой температуры и влажности.
- Не помещайте мышь в открытое пламя
- Не давите мышь с силой
- Не разбирайте мышь

ПАКЕТ ПОСТАВКИ

1. Мышь * 1 2. 2.4G Приемник * 1 3. Кабель * 1
4. Руководство по эксплуатации * 1

日本語

この度は、MAMBASNAKEの製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品が快適に新たな操作性と体験をもたらすことを願っております。製品に関する貴重なご意見をお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. 製品モデル：M3
2. 製品インターフェースタイプ：USB-TypeC
3. 製品接続方法：USB, 2.4G, Bluetooth
4. 製品光学センサー：PixArt PAW3395 PRO
5. メイン制御IC：Broadcom BK3633
6. 伝送周波数：2402MHz—2480MHz
7. レポートレート（Hz）：有線及び2.4G モード：125/250/500/1000Hz（デフォルト、ドライバーで調整可能）
Bluetooth モード：133 Hz
8. フレームレート：650IPS
9. 最大加速度：50 G
10. DPI値とそれぞれの色：1200（赤）-2400（緑）-3200（青）-5600（シアン）-8000（黄）-40000（紫）
11. 充電電流：≤150mA
12. バッテリー容量：300mAhポリマーバッテリー
13. 充電電圧：5V
14. 製品重量：≤39±3.5g
15. 製品サイズ：116×61.7×38mm
16. データラインインターフェース長さ：Type-C/1.6m
17. 無線伝送距離：10m
18. スイッチブランドと寿命：オムロン 1億回
19. 対応OS：XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linuxなど

各一機能の説明

1. 左ボタン
2. 中ボタン
3. 右ボタン
4. インジケーターライト
5. 次へボタン
6. 戻るボタン
7. 電源ボタン（2.4G-OFF-Bluetooth）
8. Type-Cインターフェース

ヒント：
1. インジケーターライトの機能
1) 充電中は明るいピンク、満充電時は明るい緑、低電圧時は赤く点滅
2) DPIインジケーター、1200 赤 – 2400 緑（デフォルト）– 3200 青 – 5600 黄 – 8000 シアン – 40000 紫 – 切り替え後3秒以内に消灯
3) モード/ペアリングインジケーター2.4G 赤 / Bluetooth 青
2. 複合キー機能：右ボタンと戻るボタンを同時に約3秒間押すとDPIが切り替わります
3. スリープ/ウェイクアップ
(1) マウスは動作を停止してから30秒後にスリープモードになります
(2) マウスを動かしたりキーを押したりすることでウェイクアップできます
4. ハードウェア接続：製品のUSBプラグを1.1以上のバージョンポートに挿入します（製品を初めて使用する場合、コンピューターの右下隅にプロンプトが表示されハードウェアが自動的