MAMBASNAKE

X60 HE

MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

MAMBASNAKE

English · · · · · · · · · · · · 01-07
Deutsch · · · · · · · · · · · · 08-15
Italia · · · · · · · · · · · · 16-23
Français · · · · · · · · · · · · 24-31
Español · · · · · · · · · · · · 32-39
Русский · · · · · · · · · · · · 40-47
日本語 · · · · · · · · · · · · 48-54
中文 · · · · · · · · · · · · 55-61

English

X60 HE MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

Thank you Very Much for Choosing our MAMBASNAKE Product. We Hope It Can Bring you a Brand New Operation and Experience. At the Same Time, We Look Forward to your Valuable Suggestions on Our Products, and We Will Continue to Provide you With Better Products and Services.

This Guide Will Help you Get Started With the X60 HE Keyboard, Please Be Sure to Read the Text and don't Skip too Much. You Will Thank you For Doing So Afterwards.

Quick Start Guide:

1. 2.4G-Wired-Bluetooth Switch Mode Switch
2. Type-C Interface
3. 2.4G Receiver Storage



Indicator Light:

1) Caps: Uppercase Key, Lock Light, Unlock off.
2) WIN: Win lock, Lock Light, Unlock off.
3) Charging/Low Power Indicator (Space bar): Flashes Quickly When Low Power, Always Lights up Red When Charging, And Turns off When Fully Charged.

Compatible System:

Can Run on Computer Windows, MAC OS and Mobile Phone Systems or Computers With Bluetooth Version.

Sleep:

Release the Button For 4 Minutes In Wireless Mode to Enter Standby Mode, the Keyboard Backlight Goes Out, Press any Key to Light Up; When the Button Wakes Up the Keyboard, The Key Value Must Trigger the Function, After 30 Minutes, It Enters the Sleep State and Can Be Used After Waking Up. The Second Key Value is Valid. (Second-Level Sleep is Only Available in Bluetooth Mode, Not 2.4G) Wired Mode Follows the Computer to Sleep.

Low Power Prompt:

In Wireless Mode, When the Battery is Less than or Equal to 3.3V, The Backlight is Automatically Turned off (the Button Function is Normal), And the Low Voltage Indicator Light Keeps Flashing, When the Battery is Less than or Equal to 3.1V, It Enters the Shutdown State, When the Wired Charging is Plugged in, It Can Be Restored to Normal Use.

Connection Mode:

1 、2.4G Connection Mode



(1) Insert the Paired Dedicated Receiver, Turn the Three-Stage Switch to The Far Right, And the Keyboard Can Be Used Normally.

(2) If the Above Method Cannot Connect, Enter the Keyboard Pairing ; Long Press FN+R for 2.4G Pairing , The Green Indicator Light of the R Key Flashes Quickly, The Keyboard Enters the Pairing State, And the Light Effect Follows After Connection , The Pairing Time is 30 Seconds . If the Device is Not Connected After 30 Seconds , The Indicator Light Goes Out and the Keyboard Enters Sleep.

(3) Reconnect: FN+2.4G Channel Reconnection , All Lights Are on After Connection , The Reconnection Time is Within 10 Seconds , And the Indicator Light Goes Out if the Channel is Not Connected After 10 Seconds , And the Keyboard Enters Sleep.

Bluetooth Mode Connection Pairing Installation Steps and Usage:

Press the FN+Q/ FN+W/ FN+E Key Combination on The Bluetooth Channel to Pair the Keyboard Bluetooth Broadcast.



(1) Turn the Keyboard Mode Switch to the BT Icon Position (Picture);

(2) FN+Q key: Bluetooth Name: X60 HE-BT1 (Press and Hold the Combination Function Key for Bluetooth Pairing , The Q Key Light on The Keyboard Will Flash Blue);
FN+W Key: Bluetooth Name: X60 HE-BT2 (Press And Hold the Combination Function Key for Bluetooth Pairing, The W Key Light on The Keyboard Will Flash Yellow);
FN+E Key: Bluetooth Name: X60 HE-BT3 (Press and Hold the Combination Function Key for Bluetooth Pairing, The E Key Light on the Keyboard Will Flash Red);

Tips:

(1) When Bluetooth Pairing, The Bluetooth Channel Indicator Light Flashes Quickly, the Keyboard Enters the Pairing State, And the Light Effect Follows After Connection;

(2) Pairing time is 2 minutes. If the device is not connected after 2 minutes, the indicator light will go out and the keyboard will enter sleep mode, Reconnection time is within 10 seconds. If the device is not connected after 10 seconds, the indicator light on the channel will go out and the keyboard will enter sleep mode.

(3) The product uses a short press key combination to switch Bluetooth channels. When switching, the key symbol light will flash slowly, Device connection usage steps.

Device Connection Steps:

(1) When the product is connected to a mobile phone, long press any combination of FN+Q/ FN+W/ FN+E on the keyboard to broadcast Bluetooth, At this time, open the "Settings" of the mobile phone and click Bluetooth, In the Bluetooth dialog box, select "X60 HE-BT1/2/3": device name to pair and connect.

(2) Installation steps on a computer WIN-10: On the computer, click "Start" and select "Device" and select "Bluetooth". Then select "Keyboard Icon" in the list and click pairing. The operation can be completed according to the interface dialogue.

Wired Mode Installation Steps and Usage:

The keyboard can also be connected to the computer using the TYPE-C cable that comes with it. When the cable is plugged in, press the keyboard mode switch key in the middle "USB" icon position, and the keyboard is connected to the computer using USB wired mode.

Combination Key Operation Instructions:





Special Note : Multimedia key combination needs to switch the numeric area to F area.

Lighting Operation Instructions (Win and Mac System Functions are the Same):



Connection Mode Key Combination Function Description:

Battery Query:



Safety Instructions:

· This slide is only intended for use in an environment where the temperature is not higher than 40°C (104F).

This product is a micro-power device, Consumers should comply with the following specifications when using it to avoid harm or damage.

(I) The 2,4G micro-power mode of this product uses a frequency of: 2400-2483,5MHz, a transmission power limit of 10mW (ei.r.p), and a frequency tolerance of 75kGHz. It is equipped with 2,4GHz wireless technology and connects to a PC through a USB Dongle pairing to provide low-latency audio transmission, which complies with the "Catalog and Technical Requirements for Micro-Power Short-Range Radio Transmitter Equipment";

(II) It is not allowed to change the use scenario or use conditions, expand the transmission frequency range, increase the transmission power (including the additional installation of RF power amplifiers), or Self-modification of transmitting antenna;

(III) It shall not cause harmful interference to other legal radio stations, nor shall it claim protection from harmful interference;

(IV) It shall withstand interference from industrial, scientific and medical (ISM) application equipment that radiates radio frequency energy or interference from other legal radio stations

(V) If harmful interference is caused to other legal radio stations, it shall be stopped immediately and measures shall be taken to eliminate the interference before it can be continued to be used;

(VI) When using micro-power equipment in aircraft and in electromagnetic environment protection areas of military and civilian radio stations such as radio astronomy stations, meteorological radar stations, satellite earth stations (including measurement and control, ranging, receiving, and navigation stations), airports, etc., which are designated in accordance with laws, regulations, relevant national regulations, and standards, the regulations of electromagnetic environment protection and relevant industry authorities shall be observed;

(VII) It is prohibited to use various types of model controllers in an area with a radius of 5,000 meters with the center of the airport runway as the center;

(VIII) The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3,4~4,2V.

⚠ Precautions:

⚠ Do not soak the keyboard in liquid or sprinkle liquid on the keyboard
⚠ Do not use the keyboard in high temperature and high humidity environment
⚠ Do not place the keyboard in open flame (with icon warning sign)
⚠ Do not violently smash the keyboard
⚠ Do not disassemble the keyboard

Content List:

X60 HE Keyboard x1 TYPE-C Charging Cable x1 DIY Tool x1
Instruction Manual x1

Deutsch

X60 HE TASTATUR MIT MAGNETSCHALTER

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt MAMBASNAKE entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine brandneue Bedienung und Erfahrung bietet. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen bieten.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in die X60 HE-Tastatur. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es Ihnen später danken.

Kurzanleitung:

1. 2.4G-kabelgebundener Bluetooth-Umschalter
2. Type-C-Schnittstelle
3. 2.4G-Empfängerspeicher



Kontrollleuchte:

1) Feststelltaste: Großbuchstabentaste, Sperrleuchte, Entsperren aus.
2) WIN: Win-Sperre, Sperrleuchte, Entsperren aus.
3) Lade-/Niedrigladestandanzeige (Leertaste): blinkt schnell bei niedrigem Ladestand, leuchtet beim Laden immer rot und erlischt bei voller Ladung.

Kompatibles System:

Läuft auf Computern mit Windows, MAC OS und Mobiltelefonsystemen oder Computern mit Bluetooth-Version.

Ruhezustand:

Lassen Sie die Taste im kabellosen Modus 4 Minuten lang los, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur erlischt, Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu beleuchten. Wenn die Taste die Tastatur aufweckt, muss der Tastenwert die Funktion auslösen. Nach 30 Minuten wechselt sie in den Ruhezustand und kann nach dem Aufwachen verwendet werden. Der zweite Tastenwert ist gültig. (Der Ruhezustand der zweiten Ebene ist nur im Bluetooth-Modus verfügbar, nicht bei 2,4 G.) Der kabelgebundene Modus folgt dem Computer in den Ruhezustand.

Hinweis Bei Niedrigem Akkustand:

Im kabellosen Modus wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn die Batteriespannung kleiner oder gleich 3,3V ist (die Tastenfunktion ist normal) und die Anzeige für niedrige Spannung blinkt weiter, Wenn die Batteriespannung kleiner oder gleich 3,1V ist, wechselt sie in den Abschaltzustand, Wenn das kabelgebundene Ladegerät angeschlossen ist, kann die normale Verwendung wiederhergestellt werden.

Verbindungsmodus:

1 、2.4G-Verbindungsmodus



(1) Stecken Sie den gekoppelten dedizierten Empfänger ein, drehen Sie den dreistufigen Schalter ganz nach rechts und die Tastatur kann normal verwendet werden.

(2) Wenn die obige Methode keine Verbindung herstellen kann, rufen Sie die Tastaturkopplung auf; drücken Sie lange FN+R für eine 2,4G-Kopplung, die grüne Anzeigeleuchte der R-Taste blinkt schnell, die Tastatur wechselt in den Kopplungszustand und der Lichteffekt folgt nach der Verbindung, Die Kopplungszeit beträgt 30 Sekunden, Wenn das Gerät nach 30 Sekunden nicht verbunden ist, erlischt die Anzeigeleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhezustand.

(3) Erneut verbinden: FN+2,4G-Kanal-Wiederverbindung, nach der Verbindung leuchten alle Lichter, die Wiederverbindungszeit beträgt 10 Sekunden, und die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Kanal nach 10 Sekunden nicht verbunden ist, und die Tastatur wechselt in den Ruhezustand.

Installationsschritte und Verwendung für die Verbindungspaarung im Bluetooth-Modus:

Drücken Sie die Tastenkombination FN+Q/ FN+W/ FN+E auf dem Bluetooth-Kanal, um die Bluetooth-Übertragung der Tastatur zu koppeln.



(1) Stellen Sie den Tastaturmodusschalter auf die BT-Symbolposition (Bild);

(2) FN+Q-Taste: Bluetooth-Name: X60 HE-BT1 (drücken und halten Sie die Kombinationsfunktionstaste für die Bluetooth-Kopplung, die Q-Tastenleuchte auf der Tastatur blinkt blau);
FN+W-Taste: Bluetooth-Name: X60 HE-BT2 (drücken und halten Sie die Kombinationsfunktionstaste für die Bluetooth-Kopplung, die W-Tastenleuchte auf der Tastatur blinkt gelb);
FN+E-Taste: Bluetooth-Name: X60 HE-BT3 (für Bluetooth-Kopplung die Funktionstastenkombination gedrückt halten, die E-Tastenleuchte auf der Tastatur blinkt rot);

Tipps:

(1) Bei der Bluetooth-Kopplung blinkt die Bluetooth-Kanal-Kontrollleuchte schnell, die Tastatur wechselt in den Kopplungszustand und der Lichteffekt folgt nach der Verbindung;

(2) Die Kopplungszeit beträgt 2 Minuten, Wenn das Gerät nach 2 Minuten nicht verbunden ist, erlischt die Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus, Die Wiederverbindungszeit beträgt 10 Sekunden, Wenn das Gerät nach 10 Sekunden nicht verbunden ist, erlischt die Kanal-Kontrollleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus;

(3) Das Produkt verwendet eine kurze Tastenkombination zum Wechseln der Bluetooth-Kanäle, Beim Wechseln blinkt die Tastensymbolleuchte langsam, Schritte zur Verwendung der Gerätekopplung.

Schritte zum Verbinden des Geräts:

(1) Wenn das Produkt mit einem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie lange eine beliebige Kombination aus FN+Q/ FN+W/ FN+E auf der Tastatur, um Bluetooth zu übertragen, Öffnen Sie nun die „Einstellungen" des Mobiltelefons und klicken Sie auf Bluetooth, Wählen Sie im Bluetooth-Dialogfeld „X60 HE-BT1/2/3": Gerätename zum Koppeln und Verbinden.

(2) Installationsschritte auf einem Computer WIN-10: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start", wählen Sie „Gerät" und wählen Sie „Bluetooth", Wählen Sie dann „Tastatursymbol" in der Liste und klicken Sie auf Koppeln, Der Vorgang kann gemäß dem Schnittstellendialog abgeschlossen werden.

Installationsschritte und Verwendung im kabelgebundenen Modus:

Die Tastatur kann auch mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden, Wenn das Kabel eingesteckt ist, drücken Sie die Umschalttaste für den Tastaturmodus in der mittleren „USB"-Symbolposition, und die Tastatur wird über den kabelgebundenen USB-Modus mit dem Computer verbunden.

Anweisungen zur Bedienung der Kombinationstaste:

Besonderer Hinweis : Die Multimedia-Tastenkombination muss den numerischen Bereich in den F-Bereich umschalten.

Bedienungsanleitung für die Beleuchtung (die Systemfunktionen von Win und Mac sind identisch):

Verbindungsmodus Tastenkombination Funktion Beschreibung:



Batterieabfrage:



Sicherheitshinweise:

· Diese Folie ist nur für die Verwendung in einer Umgebung vorgesehen, in der die Temperatur nicht höher als 40 °C (104 °F) ist.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Mikrostromgerät. Verbraucher sollten bei der Verwendung die folgenden Spezifikationen einhalten, um Schäden oder Beschädigungen zu vermeiden.

(I) Der 2,4-G-Mikrostrombous dieses Produkts verwendet eine Frequenz von: 2400~2483,5 MHz, eine Sendeleistungsgrenze von 10 mW (ei.r.p) und eine Frequenztoleranz von 75 kGHz, Es ist mit 2,4-GHz-Funktechnologie ausgestattet und wird über eine USB-Dongle-Kopplung mit einem PC

verbunden, um eine Audioübertragung mit geringer Latenz zu ermöglichen, die dem „Katalog und den technischen Anforderungen für Mikrostrom-Nahbereichsfunkübertragungsgeräte" entspricht;

(II) Es ist nicht gestattet, das Nutzungsszenario oder die Nutzungsbedingungen zu ändern, den Übertragungsfrequenzbereich zu erweitern, die Sendeleistung zu erhöhen (einschließlich der zusätzlichen Installation von HF-Leistungsverstärkern) oder die Sendeantenne selbst zu modifizieren;

(III) Es darf keine schädlichen Störungen anderer legaler Radiosender verursachen und es darf auch kein Schutz vor schädlichen Störungen beansprucht werden;

(IV) Es muss Störungen durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische (ISM) Anwendungsgeräte, die Hochfrequenzenergie ausstrahlen, oder Störungen durch andere legale Radiosender standhalten;

(V) Wenn schädliche Störungen anderer legaler Radiosender verursacht werden, muss dies sofort gestoppt werden und es müssen Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen ergriffen werden, bevor die Nutzung fortgesetzt werden kann;

(VI) Bei der Verwendung von Mikrostromgeräten in Flugzeugen und in elektromagnetischen Umgebungsschutzbereichen von militärischen und zivilen Radiosendern wie Radioastronomiestationen, Wetterradarstationen, Satelliten-Bodenstationen (einschließlich Mess- und Kontroll-, Entfernungsmessungs-, Empfangs- und Navigationsstationen), Flughäfen usw., die gemäß Gesetzen, Vorschriften, relevanten nationalen Vorschriften und Standards ausgewiesen sind, müssen die Vorschriften zum Schutz elektromagnetischer Umgebungen und die relevanten Industriebehörden beachtet werden;

(VII) Die Verwendung verschiedener Arten von Modellsteuerungen in einem Gebiet mit einem Radius von 5,000 Metern, wobei die Mitte der Flughafenlandebahn der Mittelpunkt ist, ist verboten;

(VIII) Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt 0~45 Grad und die Betriebsspannung beträgt 3,4~4,2V.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Tauchen Sie die Tastatur nicht in Flüssigkeit ein und streuen Sie keine Flüssigkeit auf die Tastatur;
⚠ Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit;
⚠ Setzen Sie die Tastatur nicht offenem Feuer aus (mit Symbol-Warnschild);
⚠ Zerschlagen Sie die Tastatur nicht gewaltsam;
⚠ Zerlegen Sie die Tastatur nicht.

Inhaltsliste:

X60 HE-Tastatur x1 TYPE-C-Ladekabel x1 DIY-Werkzeug x1
Bedienungsanleitung x1

Italia

X60 HE TASTATUR MIT MAGNETSCHALTER

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto MAMBASNAKE Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare la tastiera X60 HE. Assicurati di leggere il testo e di non saltare troppo. Ti ringrazierai per averlo fatto in seguito.

Guida rapida:

1. Interruttore modalità di commutazione Bluetooth cablato 2.4G
2. Interfaccia Type-C
3. Memoria ricevitore 2.4G



Spia luminosa:

1) Maiuscole: tasto maiuscolo, luce di blocco, sblocco spento.
2) WIN: blocco Win, luce di blocco, sblocco spento.
3) Indicatore di carica/scarsa potenza (barra spaziatrice): lampeggia rapidamente quando la potenza è bassa, si illumina sempre di rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carica.

Sistema compatibile:

Può funzionare su computer Windows, MAC OS e sistemi di telefonia mobile o computer con versione Bluetooth.

Sospensione:

Rilasciare il pulsante per 4 minuti in modalità wireless per entrare in modalità standby, la retroilluminazione della tastiera si spegne, premere un tasto qualsiasi per accenderla; quando il pulsante riattiva la tastiera, il valore del tasto deve attivare la funzione, Dopo 30 minuti, entra nello stato di sospensione e può essere utilizzato dopo la riattivazione, Il secondo valore del tasto è valido. (La sospensione di secondo livello è disponibile solo in modalità Bluetooth, non 2,4G) La modalità cablata segue il computer per la sospensione.

Avviso di bassa potenza:

In modalità wireless, quando la batteria è inferiore o uguale a 3,3V, la retroilluminazione si spegne automaticamente (la funzione del pulsante è normale) e la spia luminosa di bassa tensione continua a lampeggiare. Quando la batteria è inferiore o uguale a 3,1V, entra nello stato di spegnimento. Quando la ricarica cablata è collegata, può essere ripristinata all'uso normale.

Modalità di connessione:

1 、modalità di connessione 2.4G



(1) Inserire il ricevitore dedicato associato, ruotare l'interruttore a tre stadi all'estrema destra e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

(2) Se il metodo sopra indicato non riesce a connettersi, accedere all'associazione della tastiera; premere a lungo FN+R per l'associazione 2,4G, la spia luminosa verde del tasto R lampeggia rapidamente, la tastiera entra nello stato di associazione e l'effetto luminoso segue dopo la connessione, Il tempo di associazione è di 30 secondi, Se il dispositivo non è connesso dopo 30 secondi, la spia luminosa si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione.

(3) Riconnessione: riconnessione canale FN+2,4G, tutte le luci sono accese dopo la connessione, il tempo di riconnessione è entro 10 secondi e la spia si spegne se il canale non è connesso dopo 10 secondi e la tastiera entra in modalità sospensione.

Passaggi di installazione e utilizzo dell'associazione della connessione in modalità Bluetooth:

Premere la combinazione di tasti FN+Q/FN+W/FN+E sul canale Bluetooth per associare la trasmissione Bluetooth della tastiera.

(1) Ruotare l'interruttore della modalità della tastiera sulla posizione dell'icona BT (immagine);

(2) Tasto FN+Q: nome Bluetooth: X60 HE-BT1 (tenere premuto il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto Q sulla tastiera lampeggerà in blu);
Tasto FN+W: nome Bluetooth: X60 HE-BT2 (tenere premuto il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto W sulla tastiera lampeggerà in giallo);
Tasto FN+E: Nome Bluetooth: X60 HE-BT3 (tenere premuto il tasto funzione combinato per l'associazione Bluetooth, la luce del tasto E sulla tastiera lampeggerà in rosso);

Suggerimenti:

(1) Durante l'associazione Bluetooth, la luce dell'indicatore del canale Bluetooth lampeggia rapidamente, la tastiera entra nello stato di associazione e l'effetto luminoso segue dopo la connessione;

(2) Il tempo di associazione è di 2 minuti, Se il dispositivo non è connesso dopo 2 minuti, la luce dell'indicatore si spegnerà e la tastiera entrerà in modalità di sospensione, Il tempo di riconnessione è entro 10 secondi, Se il dispositivo non è connesso dopo 10 secondi, la luce dell'indicatore sul canale si spegnerà e la tastiera entrerà in modalità di sospensione;

(3) Il prodotto utilizza una combinazione di tasti a pressione breve per cambiare i canali Bluetooth. Durante la commutazione, la luce del simbolo del tasto lampeggerà lentamente, Fasi di utilizzo della connessione del dispositivo.

Passaggi per collegare il dispositivo:

(1) Quando il prodotto è connesso a un telefono cellulare, premere a lungo una qualsiasi combinazione di FN+Q/ FN+W/ FN+E sulla tastiera per trasmettere Bluetooth, A questo punto, apri le "Impostazioni" del cellulare e clicca su Bluetooth, Nella finestra di dialogo Bluetooth, seleziona "X60 HE-BT1/2/3": nome del dispositivo da associare e connettere.

(2) Passaggi di installazione su un computer WIN-10: Sul computer, clicca su "Start" e seleziona "Dispositivo" e seleziona "Bluetooth", Quindi seleziona "Icona tastiera" nell'elenco e clicca su associazione, L'operazione può essere completata in base al dialogo dell'interfaccia.

Passaggi di installazione e utilizzo in modalità cablata:

La tastiera può anche essere collegata al computer utilizzando il cavo TYPE-C in dotazione, Quando il cavo è collegato, premi il tasto di commutazione della modalità tastiera nella posizione centrale dell'icona "USB" e la tastiera è collegata al computer utilizzando la modalità cablata USB.

Istruzioni per l'uso della combinazione di tasti:





Nota speciale : la combinazione di tasti multimediali deve commutare l'area numerica nell'area F.

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (le funzioni di sistema Win e Mac sono le stesse):



Modalità di connessione Combinazione di tasti Funzione Descrizione:



Interrogazione batteria:



Istruzioni di sicurezza:

· Questa diapositiva è destinata esclusivamente all'uso in un ambiente in cui la temperatura non sia superiore a 40°C (104F).

Questo prodotto è un dispositivo micro-power. I consumatori devono rispettare le seguenti specifiche quando lo utilizzano per evitare danni o lesioni.

(I) La modalità micro-power 2,4G di questo prodotto utilizza una frequenza di: 2400~2483,5 MHz, un limite di potenza di trasmissione di 10 mW (ei.r.p) e una tolleranza di frequenza di 75 kGHz, È dotato di tecnologia wireless a 2,4 GHz e si collega a un PC tramite un accoppiamento con dongle USB per

fornire una trasmissione audio a bassa latenza, conforme al "Catalogo e requisiti tecnici per apparecchiature trasmittenti radio a corto raggio micro-power";

(II) Non è consentito modificare lo scenario di utilizzo o le condizioni di utilizzo, espandere la gamma di frequenza di trasmissione, aumentare la potenza di trasmissione (inclusa l'installazione aggiuntiva di amplificatori di potenza RF) o l'automodifica dell'antenna trasmittente;

(III) Non deve causare interferenze dannose ad altre stazioni radio legali, né deve rivendicare la protezione da interferenze dannose;

(IV) Deve resistere alle interferenze da apparecchiature